

Tehnički podaci



[Preuzmite kao PDF](#)

Video i audio

Senzor slike

1/3" CMOS senzor

Video rezolucija

2560 x 1440 (4,0 megapiksela) pri 15 sličica/s

Video format

H.265

Vidno polje

Fiksna leća, horizontalna: 95°; okomito: 52°; dijagonala: 115°

Infracrveni noćni vid

do 10 metara (33 stope) (LED: 6 kom/14 mil/850 nm)

Digitalni zoom

16x digitalni zoom

Audio

Dvosmjerni audio

PIR detekcija i upozorenja

Pametni alarm

PIR detekcija/detekcija osoba/detekcija vozila

Udaljenost otkrivanja PIR-a

Podesivo do 10 m (33 stope)

PIR kut detekcije

120° horizontalno

Audio upozorenje

Prilagodljiva verbalna upozorenja

Snimanje

Snimanje pokrenuto pokretom

Ostala upozorenja

Trenutna upozorenja e-poštom i push obavijesti

3G/4G

Frekvencijski pojasevi

- Europska verzija:
LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20
WCDMA: B1/B8
- Američka verzija:
LTE FDD: B2/B4/B12
WCDMA: B2/B4/B5
- Verzija za Australiju:
LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28
LTE TDD: B40
WCDMA: B1/B2/B5/B8

Prijenos podataka

- LTE FDD: maks. 10 Mbps (DL), maks. 5 Mbps (UL)
- LTE TDD: maks. 8,96 Mbps (DL), maks. 3,1 Mbps (UL)
- HSPA+: maks. 42 Mbps (DL), maks. 5,76 Mbps (UL)
- UMTS: maks. 384 Kbps (DL), maks. 384 Kbps (UL)

Vlast

Baterija

Punjiva baterija od 7800 mAh (Trajanje baterije ovisi o postavkama, upotrebi i temperaturi.)

Solarni

Reolink solarni panel

DC napajanje

5V/2A USB adapter za napajanje

Skladištenje

Lokalna pohrana

Podržava microSD karticu do 128 GB

Pohrana u oblaku

Podržava Reolink Cloud (dostupno u nekim zemljama)

Pametni dom

Pametni dom

Radi s Google pomoćnikom

Radno okruženje

Radna temperatura

-10°C do 55°C (14°F do 131°F)

Otpornost na vremenske uvjete

IP65 otporan na vremenske uvjete

Veličina i težina

Veličina

Φ75 x 194 mm (2,95 x 7,63 in)

Težina (baterija uključena)

450 g (15,9 oz)

Jamstvo

Ograničena garancija

2-godišnje ograničeno jamstvo. Za podršku posjetite <https://support.reolink.com/hc/en-us/>.

Gore navedene podatke osiguravaju interni laboratoriji, a dobiveni su pod posebnim uvjetima ispitivanja. Stvarna uporaba može varirati zbog postavki, uvjeta uporabe i čimbenika okoline.